

Enhorabuena por su nuevo Jackery Explorer 1000. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto, especialmente las precauciones pertinentes para garantizar su uso adecuado. Guarde este manual en un lugar accesible para consultarlo con frecuencia.

De conformidad con las leyes y reglamentos, la compañía se reserva el derecho a dar una interpretación final de este y todos los documentos relacionados con este producto.

Por favor, tenga en cuenta que no se darán más notificaciones en caso de cualquier actualización, revisión o terminación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto	Jackery Explorer 1000
Nº de modelo	JE-1000D
Capacidad	30,4Ah/35,2V CC (1070Wh)
Química Celular	LiFePO4
peso	Alrededor de 23,8 libras / 10,8 kg
Tamaño	12,87 × 8,82 × 9,72 in / 32,7 × 22,4 × 24,7 cm
Ciclos de vida	4000 ciclos de carga hasta 70 % + de capacidad
Salida total	1500W potencia nominal, 3000W potencia pico
3 × Salida de CA	120V~ 60Hz
Salida USB-A	18W Max, 5~6V=3A, 6~9V=2A, 9~12V=1.5A
Salida USB-C1	30W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A
Salida USB-C2	100W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A
Puerto para coches	12V=10A
Entrada de CA en modo de carga	100-120V~ 60Hz, 15A Max
Entrada/salida de CA en modo de derivación	100-120V~ 60Hz, 1500W
Entrada de CC (USB-C)	2 DC 8mm Puertos: 12-16V (tensión de trabajo)=8A Máx., doble a 8A Máx.; 16-60V (tensión de trabajo)=10.5A Máx., doble a 21A/400W Máx.
Temperatura de carga	0°C~45°C (32°F~113°F)
Temperatura de descarga	-10°C~45°C (14°F~113°F)

CERTIFICACIONES



※ USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.


LISTA DE PAQUETE

①




Jackery Explorer 1000

②



Cable de carga CA

③



Manual de Usuario